

Inductance moteur **MR3-CD018-485-0**



Avantages

Forte atténuation de la pente
Fort amortissement du signal FU
Réduction du courant de fuite dans un boîtier compact
Augmentation de la longueur des câbles blindés possible
Haute efficacité
Très bonne protection contre la corrosion et faible développement du bruit grâce à l'imprégnation sous vide

Applications

Inductance moteur pour limiter les pics de tension pouvant endommager l'isolation du moteur (dv/dt).

Normes

Inductance de sortie pour variateur de fréquence
DIN EN 61558-2-20, IEC 61558-2-20

Certifications





Inductance moteur MR3-CD018-485-0

Type	MR3-CD018-485-0
données électriques	
Données de fonctionnement	
Tension nominale	3 x 480 V CA
Courant nominale	18 A
Pour puissance nominale approx. du moteur	7,50 kW
Inductance	2,630 mH
Fréquence nominale	0 - 60 Hz
Données sortie	
Fréquence de commutation	2 - 16 kHz
Admission	
Agréments	cULus
Environnement	
Température ambiante	-10 °C - + 50 °C
Sécurité et protection	
Type	Ouvert
Indice de protection	IP 00
Tension d'essai	4000 V CA, 50 Hz
Augmentation de température max.	115 °C
Données de commandes	
Numéro de commande	MR3-CD018-485-0

Type	MR3-CD018-485-0
données mécaniques	
Raccordement et montage	
Phase de connexion	22 - 10
Méthode de fixation	Platine de fixation
Dimensions et poids	
Poids	5,2 kg